Segurimax
es más que seguridad.

FICHA TÉCNICA

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
LED 300 LÚMENES - 28101

PRESENTACIÓN

La luminaria 300 lúmenes Duo fue fabricada con la tecnología LED, diseñada para iluminación de emergência.

Puede ser utilizada en ambientes internos y es ideal para corredores, oficinas, hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales, residencias entre otros.

Posee batería de litio, que proporciona una vida útil más larga y un mejor desempeño del producto.

Con un diseño moderno pensado para que se adecue a los más diversos ambientes de forma que no interfiera con la arquitectura del espacio, viene para traer aún más elegancia a su proyecto.

Económica, proporciona autonomía con mayor durabilidad y óptima iluminación. Puede ser fácilmente instalada, manipulada y transportada.

Se enciende automáticamente ante la falta de energía eléctrica.

INFORMACIONESTÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	300 lúmenes
Cantidad de LEDs	32 LEDs (16 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Selector flujo máximo y mínimo	No
Batería	Litio 3.7V 1800 mAh
Vida útil de la batería	500 Ciclos
Alimentación	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50/ 60 Hz)
Consumo de energía	7 W (110 V)/23 W (240V)
Potencia de los LEDs	2,24 W
Autonomía	2 horas
Temperatura de operación	0 hasta 50°C
Ámbito de alcance	75 m²
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	950g
Dimensiones	300x130,4x76,8 mm
Material	Plástico ABS*
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015) Opcional – NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE—2017) -RETIE -RETILAP

* En la opción RETIE y RETILAP el material es plástico ABS anti llama (UL94V0)

Fone: +55 (47) 3703-1888 - www.segurimax.com
Av. Constituyente 1.467, piso 20 of. 2002 Torre El Gaucho - Montevideo – Uruguai - Código Postal – 11.200